



Portable Power

# Lightsource | Torre di illuminazione mobile



## Compatta e portatile



### Argano

Singolo argano elettrico interno, facilmente manovrabile da un solo operatore

### Proiettori

- Proiettori dalla linea moderna
- Regolazione proiettori senza bisogno di utensili
- Cavo di alimentazione retrattile
- 4 lampade all'alogenuro di metallo da 1000 Watt



### Palo

- Rotazione palo 360° per un'illuminazione totale
- Blocco automatico di sicurezza
- Altezza palo 9 metri
- Resistenza al vento di oltre 100 km/h
- Indicatore di livello integrato



### Pannello di controllo

- Disposizione semplice e chiara con
- Alloggiamento ermetico
  - Sollevamento palo con un unico interruttore
  - Un interruttore per ciascuna lampada
  - Contatore

European Lightsource	Torre di illuminazione mobile
<b>MOTORE (DIESEL)</b>	
Marca/modello	Kubota D1105 a 3 cil. raffreddato ad acqua
Potenza del motore a 1500 giri/min	8,4 / 11,3 kW / CV
Serbatoio carburante ad alta capacità	100 l
Consumo carburante a pieno carico	1,7 l/h
Tempo di funzionamento (ore)	59
Livello di potenza sonora, ond	88 LwA
Livello sonoro a 7 metri SUPERSILENZIATO	60 dB(A)
Generatore	Mecc Alte LT3 / 130
Potenza	6 kVA
<b>DIMENSIONI</b>	
Lunghezza totale	3,8 m
Larghezza totale	1,6 m
Altezza totale	1,5 m
Altezza torre in estensione completa	9 m
Peso in ordine di marcia	1050 kg
Peso a secco	960 kg
Dimensione pneumatici	155R13
<b>CARATTERISTICHE STANDARD</b>	
A tenuta stagna	Std
4 lampade all'alogenuro di metallo da 1000 Watt	Std 360000 lumen
Singolo argano elettrico interno	Std
Barra e cavo di messa a terra	Std
Punti di sollevamento (elevatore a forche e centrale)	Std
Pulsante esterno per arresto d'emergenza	Std
Ruotino anteriore di manovra	Std
Arresti di sicurezza motore (temperatura dell'acqua e pressione dell'olio)	Std
Portelli con chiusura di sicurezza	Std
<b>OPZIONI</b>	
Autostart	
Presse 220/240 V	



### Tenuta stagna

Piatto di contenimento 110% integrato con dispositivo per agevolare il drenaggio

[www.doosanportablepower.com](http://www.doosanportablepower.com)



**Portable Power**